

# COSMOS

誤報防止型

マイコンメータ連動型

LPガス用 **ガス警報器**

S型対応 **XH-681Fa**

S型専用 **XH-681FPa**

(プラグ抜け信号あり)

高圧ガス保安協会検定合格品

## 5つの音声メッセージで わかりやすくお知らせ。



ピッピッピッピッ  
ガスが漏れて  
いませんか

- 音声とランプで警報をお知らせ
- S型マイコンメータ接続時の状態を音声でお知らせ
- 警報音一時停止ボタン付
- 簡単点検モードを搭載
- プラグ抜け信号あり (XH-681FPaのみ)



コンパクト設計

厚さ**25mm**



第12139005号 (XH-681Fa)  
第12139006号 (XH-681FPa)  
エコマーク認定商品

# LPガス用 ガス警報器

S型対応XH-681Fa / S型専用XH-681FPa



S型マイコンメータ対応

プラグ抜け信号

※XH-681FPaのみ

厚さ25mm

## 仕様

型式	XH-681Fa	XH-681FPa
検知原理	熱線型半導体式(誤報防止型)	
検知対象ガス	LPガス	
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下	
応答時間	30秒以内	
警報方式	即時警報型、自動復帰式 1.赤(ガス警報)ランプ即時点灯 2.音声合成による警報音(音量70dB/m以上)	
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用	
消費電力	監視時:約1W、警報時:約1.4W	
外部出力信号	フォトランジスタ オープンコレクタ出力 (マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒) 出力遅延時間:警報鳴動後 約30秒 接続台数:S型マイコンメータ 1台につき 警報器1台のみ a接点メータ接続の場合のみ 5台まで複数接続可能	フォトランジスタ オープンコレクタ出力 (マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒) 出力遅延時間:警報鳴動後 約30秒 接続台数:S型マイコンメータ 1台につき 警報器1台のみ 電源プラグ抜けまたは停電時:ON(2.5秒、 S型マイコンメータ接続時のみ)
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃(結露しないこと)	
寸法	W70×H120×D25mm(突起部を除く)	
質量	約210g	
電源コード	2.5mコード/30cmコード	3mコード/30cmコード
付属品	取付金具、粘着テープ、コード振り止め、丸木ねじ、さら木ねじ、点検ガス採取器	

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。



## 新コスモス電機株式会社

本社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06) 6308-3155  
 東日本支社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (緑和浜松町ビル3F) TEL(03) 5403-2706  
 中部支社 ■〒461-0004 名古屋市東区築3-15-31 (住友生命種業ビル5F) TEL(052) 933-1680  
 関西支社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06) 6308-3155  
 九州・中国支社 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITビル5F) TEL(092) 431-1881  
 札幌営業所 ■〒060-0005 札幌市中央区北条通6-2-2 (札幌センタービル20F) TEL(011) 231-1101  
 仙台営業所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区楠田4-12-7 (アイエスビルディング4F) TEL(022) 295-6061  
 新潟営業所 ■〒950-0855 新潟市東区五軒6-2-1 (ヨシダビル) TEL(025) 267-3030  
 静岡営業所 ■〒422-8062 静岡市駿河区堀川13-1-20 (ハギワラビル2F) TEL(054) 288-7051  
 北陸営業所 ■〒920-0065 金沢市ニッポンビル8-1 (アーバンニュースビル2F) TEL(076) 234-5611  
 広島営業所 ■〒730-0851 広島市中区壱町9-4 TEL(082) 294-3711  
 九州営業所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITビル5F) TEL(092) 431-1881

## ■ 5つの音声メッセージとランプでお知らせ

	緑ランプ	赤ランプ	警報音声
ガス漏れ	●	●	ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、 ガスが漏れていませんか
S型マイコンメータ接続時 ガス遮断予告	●	☀	ピッ、ピッ、ガスを 長く使っていないですか
ガス遮断中	●	○	ピッ、ピッ、ガスを メーターで止めました
復帰安全確認中	●	○	ピッ、ピッ、安全を 確認中です。 しばらくお待ち下さい
ガス使用許可	●	○	ピッ、ピッ、 ガスが使えます

●点灯、☀点滅、○消灯

## ■ 警報音一時停止ボタン

殺虫剤などを誤って噴射した際の無用な警報音を1分間停止します。

## ■ 簡単点検モード

電源投入後、約4分30秒間簡単点検モードがはたらき、設置時の動作点検が簡単におこなえます。

## ■ スクリューレス端子台で配線がワンタッチ。

マイコンメータなどの接続工事が容易です。



## ■ 雷サージ等の影響を受けにくいFG端子付

## ■ 配線異常表示機能

S型マイコンメータとの接続が断線または短絡時にランプの点滅でお知らせします(24時間経過後)。

## オプション



警報器防滴カバー  
OU-11



親機  
CM-301



子機  
CM-401

連動無線ユニットマイコンメータ用親子セット  
CMS-03



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

このカタログは、再生紙を使用しています。