

ポケット型可燃性ガス検知器

XA-380

本質安全防爆構造ExiaIICT3

リアルタイムに可燃性ガスが検知可能!

胸ポケット等に装着



▼実物大



防沫・防塵

● IP54相当



生活防水に対応

メタン用

イソブタン用

水素用

● 乾電池1本*で34時間以上連続使用可能

※単4形アルカリ乾電池使用

● アラーム、ランプ、バイブレーション警報

● 小型、軽量 H40×W86×D20mm、わずか63g

● 警報履歴表示機能付

● 本質安全防爆構造 ExiaIICT3

用途

- ガス製造所、発電所
- 石油精製・化学工場
- 製鉄所
- 水素関連施設 など

ポケット型可燃性ガス検知器 XA-380

● 34時間以上連続使用可能

単4形アルカリ乾電池1本で34時間以上連続使用できます。

※ロングライフモード時

● 小型、軽量

H40×W86×D20mm、わずか63g*のポケットサイズ。

※電池を除く

● 警報履歴表示機能

ガス警報の履歴(鳴動時、ピーク時、鳴り止め時)を最大30件まで表示できるので、監督者の安全把握に適しています。

● アラーム、ランプ、バイブレーション警報

アラームランプは上部と正面の2か所に搭載し、より分かりやすくなりました。

● 保護等級IP54相当

粉塵と水の飛沫(水しぶき)から保護します。

※濡れた際は乾いた布で拭き取ってください。

● 本質安全防爆構造 ExiaIICT3

防爆基準の厳しい水素防爆に対応しています。

仕様

型式	XA-380
検知原理	接触燃焼式
ガス採取方式	拡散式
検知対象ガス	メタンまたはイソブタンまたは水素 ※対象ガスをご指定ください。
検知範囲(サービレンジ)	0-100%LEL(101~110%LEL)
指示精度*	±10%LEL以内(0~100%LEL)
表示分解能	1%LEL
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:25%LEL
ガス警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰)
使用電源	単4形アルカリ乾電池(パナソニック製)1本
連続使用時間*	ロングライフモードOFF 17時間以上 ロングライフモードON 34時間以上
使用温湿度範囲	-20~50℃、30~85%RH
保護等級	IP54相当*
主な機能	自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エラー調整(ゼロ調整)、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示(最大30件)、ピークホールド機能、LCDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト
防爆構造	ExiaIICT3(日本、本質安全防爆構造)
外形寸法	H40×W86×D20mm(突起部を除く)
質量	約63g(電池を除く)
標準付属品	単4形アルカリ乾電池(パナソニック製)1本、安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー
オプション	レザークース



標準付属品:安全ピンアダプタ



オプション:レザークース

*1 指示精度:同一測定条件によります。サービレンジは除きます。

*2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間などにより異なります。

*3 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準じた弊社の試験を満足する構造です。但し、ガス検知については保証するものではありません。

IP54相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行ったあと起動時の動作に異常がないこと構造(IP5X相当)、およびオシレーションチューブによるあらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさない構造(IPX4相当)を意味します。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 検知器は指定対象ガスのものをお使いください。指定の対象ガス以外でご利用になると事故の原因になるおそれがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
東 京	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2703
北 京	〒1060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙 台	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(テイエムビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新 潟	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静 岡	〒420-0851 静岡市葵区黒金11-7(三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
北 関 東	〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-44(武井ビル2F)	TEL(048)643-1223
千 葉	〒260-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F)	TEL(043)209-1650
神 奈 川	〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1(新横浜アーバンスクエア6F)	TEL(045)473-6451
中 部	〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31(千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北 陸	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンニュースフルビル2F)	TEL(076)234-5611
西 京 関 東	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
岡 山	〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(086)435-5087
広 島	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九 州	〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881
京 滋 出 張 所	〒520-0044 大津市京町4-4-23(アンリシティ大津京町6F)	TEL(077)526-8222
姫 路 出 張 所	〒670-0965 姫路市東延末3-50(姫路駅南マークビル2F)	TEL(079)225-8965

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2016年12月制作
7628-E050