

COSMOS

アルシンガス用
化学発光方式 **ガス検知警報器**
CLC-870

**1ppbから超高感度・高精度に
アルシンガスを検知!**



- 化学発光方式なので、1ppbから高精度検知が可能
- 壁掛け式の採用で、設置しやすくなりました
- 低ランニングコスト
- すばやい応答速度
- マルチサンプラーにより最大3箇所の検知が可能

特長

● 1ppbからアルシニングガスの検知が可能

化学発光方式を採用し、分析計並みの高精度測定が可能です。1ppbからアルシニングガスの検知が可能で2.5ppbから警報濃度を設定できます。

● 壁掛け式の採用で、設置しやすくなりました

従来品に比べ小型・軽量化を実現。壁掛け式で設置スペースを取りません。また、フィルタの取り外しをワンタッチ構造とし、メンテナンス性が向上しました。

● 低ランニングコスト

化学発光方式なので定期的なセンサ交換が不要。消耗品も少ないため手間もかからず、低ランニングコストです。

● すばやい応答速度

ガス濃度を直接検知することで、すばやい応答速度を実現しました。

● 大きなLCD画面で、ガス濃度や機器の状態が見やすくなりました

● 専用マルチサンプラーにより、最大3箇所での検知が可能


● アルコール、フロン、水素等干渉ガスによる影響はほとんどありません

● 運転のためのガスや特別なユーティリティは必要ありません

仕様

型 式	CLC-870
検 知 原 理	化学発光方式
検知対象ガス	アルシン
ガス採気方式	吸引式
検 知 範 囲	0~25ppb
警 報 設 定 値	2.5ppb以上 任意設定可能
警 報 遅 れ	警報設定値の1.6倍のガスで30秒以内
外 部 出 力	ガス濃度用アナログ出力:4~20mA ガス警報用接点出力:1段目 無電圧1a接点 2段目 無電圧1a接点 故障警報用接点出力:無電圧1a接点
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
使用温湿度範囲	10~40℃ 65RH以下(ただし、結露なきこと)
消 費 電 力	最大消費電力:400 VA(電源投入時) 定常消費電力:260 VA(常温にて)
寸 法	W350×H450×D233mm
質 量	約20kg

外形図



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

ガス検知器・警報器の性能を維持し、安全を確保していただくために日常点検および定期点検を実施してください。



新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
東 京	〒1105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2703
札幌営業所	〒080-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエスビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(大機生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
北上出張所	〒025-0016 花巻市高木第21地割93-3	TEL(0196)29-6633
北関東出張所	〒330-0855 さいたま市大宮区上小町544(武井ビル2F)	TEL(048)643-1223
千葉出張所	〒280-0834 千葉市中央区今井1-23-7(SYビル2F)	TEL(043)209-1650
神奈川出張所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1(新横浜アーバンスクエア6F)	TEL(045)473-6451
中 部 営 業 部		
中 部 営 業 部	〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F)	TEL(052)951-2650
北 陸 営 業 部	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンユースフルビル2F)	TEL(076)234-5611
西 日 本 営 業 部		
関 西	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2111
岡山営業所	〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F)	TEL(086)435-5087
広島営業所	〒732-0827 広島市南区福寿町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F)	TEL(092)431-1881
京 滋 出 張 所	〒520-0044 大津市京町4-4-23(アソリティ大津京町6F)	TEL(077)526-8222
姫 路 出 張 所	〒670-0965 姫路市東延木3-5-0(姫路駅南マークビル2F)	TEL(079)226-8965



* カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。2019年12月制作 (N)7632-C030